山梨県立県民文化ホール
Yamanashi Prefectural Citizen's Culture Hall

アドプレーン・共立・NTT-F共同事業体

・調光室：上手2階
・調光卓：丸茂電機
　プリティナ メガ(2007/4～)
　ﾌﾟﾘｾｯﾄﾌｪｰﾀﾞｰ 80ch
　ｻﾌﾞﾏｽﾀｰﾌｪｰﾀﾞｰ 30ch
　JASCIIﾌｫｰﾏｯﾄのみ対応

※ホール卓パッチを持込卓へ渡せます。
・調光器：3kw/PL、BOR、TL、TW
　FR、FRC、1CL
　F、FC1～12
　6kw/1～5S、UH、LH
　2CL、FC61～64
・ｺﾝｾﾝﾄ：A型30A
　(F,TL,TW,FRｺﾝｾﾝﾄはT型)
※回路すべて純直可能

Symbol
- DMX_OUT
- T型20A
- FC_A型30A

LH7～12　LH6～12　FC奥1、2

袖幕4　FC下 61～64　FC上 61～64　袖幕4

袖幕3　FC下9～12　FC上9～12　袖幕3

5S 12 11 10 9 12 11 10 9 8 7 6 5 8 7 6 5 4 3 2 1 4 3 2 1 5S

4S 12 11 10 9 12 11 10 9 8 7 6 5 8 7 6 5 4 3 2 1 4 3 2 1 4S

4B 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4B
下　中　上

引割幕3　FC下 61～64　FC上 61～64　引割幕3

下手
1～3TW
1TW:1S横
2TW:2S横
3TW:3S横
Ⓣ Ⓣ 1
Ⓣ Ⓣ 2
Ⓣ Ⓣ 3
Ⓣ Ⓣ 4

3S 16 15 14 13 16 15 14 13 12 11 10 9 12 11 10 9 8 7 6 5 8 7 6 5 4 3 2 1 4 3 2 1 3S

3B　ボーダーコンセントなし　3B

引割幕2　FC下5～8　FC上5～8　引割幕2

上手
1～3TW
1TW:1S横
2TW:2S横
3TW:3S横
1 Ⓣ Ⓣ
2 Ⓣ Ⓣ
3 Ⓣ Ⓣ
4 Ⓣ Ⓣ

2S 16 15 14 13 16 15 14 13 12 11 10 9 12 11 10 9 8 7 6 5 8 7 6 5 4 3 2 1 4 3 2 1 2S

2B 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 2B
下　中　上

引割幕1　FC下 61～64　FC上 61～64　引割幕1

下手TL
Ⓣ Ⓣ 1
Ⓣ Ⓣ 2
Ⓣ Ⓣ 3
Ⓣ Ⓣ 4

袖幕2　FC下1～4　FC上1～4　袖幕2

1S 16 15 14 13 16 15 14 13 12 11 10 9 12 11 10 9 8 7 6 5 8 7 6 5 4 3 2 1 4 3 2 1 1S

1B 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 1B
下　中　上

上手TL
1 Ⓣ Ⓣ
2 Ⓣ Ⓣ
3 Ⓣ Ⓣ
4 Ⓣ Ⓣ

袖幕1　FC下 61～64　FC上 61～64　袖幕1

電源盤 D　DMX(OUT)×1　舞台操作盤

F前C4　F前C3　F前C2　F前C1

4 3 2 1 (Ⓣ Ⓣ Ⓣ Ⓣ)　F1～4 共通　4 3 2 1 (Ⓣ Ⓣ Ⓣ Ⓣ)

PL 12 11 10 9 12 11 10 9 8 7 6 5 8 7 6 5 4 3 2 1 4 3 2 1 PL

OFC1～4 共通

1CL 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12 11 11 10 10 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 1CL

2CL 12 12 11 11 10 10 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 2CL

2CL 直2回路

電源盤 A B　電源盤 C

D：舞台袖分電盤
　3相4線 125A
　A型60Aコンセント×2
　A型30Aコンセント×4
　ねじ径 8mm
　端子外径 22mm

下手FR 3階
壁側 / 客席側

1	1	2	2
3	3	4	4
5	5	6	6
7	7	8	8
9	9	10	10
11	11		
直1	直1	直2	直2

下手FRｺﾝｾﾝﾄ
Ⓣ Ⓣ 2　2階調整室 軒下　1 Ⓣ Ⓣ

花下F1、2 共通

上手FR 3階
客席側 / 壁側

2	2	1	1
4	4	3	3
6	6	5	5
8	8	7	7
10	10	9	9
		11	11
直2	直2	直1	直1

上手FRｺﾝｾﾝﾄ
Ⓣ Ⓣ 2　2階調光室 軒下　1 Ⓣ Ⓣ

花上F1、2 共通

A：舞台袖分電盤
　3相4線 125A
　A型60Aコンセント×2
　A型30Aコンセント×4
　ねじ径 8mm
　端子外径 22mm

B：動力用電源盤
　3相3線 30A
　ねじ径 5mm
　端子外径 12mm
　（迫り動力盤から分岐）

C：中継車電源盤
　単相3線 150A
　ねじ径 8mm
　端子外径 22mm